

# Telefonní zapojovač MTZ 10/1

Malý telefonní zapojovač MTZ 10/1 (dále jen zapojovač) je tvořen ovládací soupravou, reléovou skříní, napájecím zdrojem včetně propojovacích kabelů a příslušenství. Ovládací souprava na stole výpravčího obsahuje ovládací tlačítka se signalizačními žárovkami, číselnici a mikrotelefon.

Ovládání zapojovače se uskutečňuje pomocí prosvětlovacích tlačítek, v nichž jsou umístěny signalizační žárovky. K ovládání společných funkcí zapojovače slouží tlačítka umístěná v horní řadě, napojování na jednotlivé linky se uskutečňuje pomocí linkových tlačítek, která jsou umístěna ve spodní řadě.

## **Popis funkce tlačítek**

**DT** - linkové tlačítko, **VT** - vyzváněcí tlačítko do MB spojů, **OT** - odpojovací tlačítko, **HT** - tlačítko hlasitého provozu, **RT** - tlačítko nouzového vstupu na linku selektoru T 53 (nevyužito), **ZT** - zemní tlačítko AUT linky, **NT** - uvolňovací tlačítko linky T 54 (nevyužito)

## **Přicházející hovor na linkách MB**

Návěštění přicházejícího hovoru je indikováno přerušovaným svitem žárovky v linkovém tlačítku za současné akustické signalizace. Stisknutím příslušného linkového tlačítka DT se provede připojení na linku volajícího účastníka, žárovka volající linky se rozsvítí klidným světlem a akustická signalizace se zruší. V případě, že je účastník volán na některé další lince, probíhá jen optické signalizace přicházejícího hovoru bez akustické návěsti. Hovor se ukončí uvolněním příslušného linkového tlačítka a odložením mikrotelefonu. Žárovka v linkovém tlačítku zhasne.